



AKO DLHO AKUMULÁTOR VYDRŽÍ?

PRACOVNÝ ČAS NA JEDNO NABITIE



POUŽITIE	OZNAČENIE VÝROBKU	AKUMULÁTOR							
		BLi950X	BLi300	BLi200X	BLi200	BLi100	BLi30	BLi20	BLi10
REŤAZOVÉ PÍLY									
Prerezávanie v lese	540i XP® *** T540i XP® ***	12 h	3 h 30 min	2 h	2 h	1 h	3 h	1 h 30 min	45 min
Prerezávanie v korune stromu	540i XP® *** T540i XP® *** 535i XP® *** T535i XP® ***	17 h 30 min	5 h 30 min	3 h	3 h	1 h 30 min	4 h	2 h	1 h
Prerezávanie	540i XP® T540i XP® *** 535i XP® *** T535i XP® ***	7 h 30 min	2 h 15 min	1 h 15 min	1 h 15 min	40 min	1 h 45 min	1 h	30 min
	340i 330i	8 h 15 min	—	1 h 15 min	1 h 15 min	—	1 h 50 min 1 h 50 min	—	35 min
Rezanie dreva	540i XP® T540i XP® *** 535i XP® *** T535i XP® ***	3 h 30 min	1 h	30 min	30 min	15 min	45 min	30 min	15 min
	340i 330i	4 h	—	35 min	35 min	—	45 min	—	—
Tesárske práce	540i XP® T540i XP® *** 535i XP® *** T535i XP® ***	18 h 45 min	5 h 30 min	3 h	3 h	1 h 30 min	4 h 30 min	2 h 30 min	1 h 15 min
	340i 330i	20 h 30 min	—	3 h	3 h	—	4 h 30 min 4 h 30 min	—	—
VYVETVOVACIA PÍLA NA TYČI									
Prerezávanie	530iPT5 530iP4 120iTK4	11 h 30 min	3 h 30 min	2 h	2 h	50 min	2 h 50 min	1 h 30 min	40 min
KROVINOREZY									
Prerezávanie drevín	535iFR	3 h 20 min	1 h	30 min	30 min	—	45 min	20 min	—
Kosenie hustého porastu (náročné podmienky)	535iRXT 535iRX 535iFR	2 h 25 min	45 min	25 min	25 min	—	35 min	15 min	—
Kosenie hustého porastu (náročné podmienky)	535iRXT 535iRX 535iFR	1 h 50 min	30 min	15 min	15 min	—	20 min	10 min	—
VYŽÍNAČE									
Kosenie hustého porastu (náročné podmienky)	520iRX 520iLX 325iLK	4 h 15 min	1 h 15 min	40 min	40 min	20 min	60 min	30 min	15 min
Vyžínanie trávnych plôch (ľahké podmienky)	520iRX 520iLX 325iLK 115iL	8 h 15 min	2 h 15 min	1 h 20 min	1 h 20 min	40 min	1 h 50 min	1 h	30 min
		5 h 40 min	1 h 40 min	50 min	50 min	30 min	1 h 15 min	45 min	20 min
		5 h 30 min	—	1 h 15 min	1 h 15 min	40 min	—	1 h	30 min
PLOTOSTRIHY									
Strihanie kríkov a neupraveného porastu (náročné podmienky)	520iHT4 520iHE3 520iHD70 520iHD60	6 h	1 h 45 min	1 h	1 h	30 min	1 h 20 min	50 min	25 min
Strihanie upravovaných živých plotov (ľahké podmienky)	520iHT4 520iHE3 520iHD70 520iHD60 115iHD45	12 h 30 min	3 h 45 min	2 h	2 h	1 h	3 h	1 h 30 min	50 min
		7 h 30 min	—	—	2 h	1 h	—	1 h 30 min	45 min

Pracovný čas u plne nabitého akumulátora závisí od troch premenných: od kapacity akumulátora, v akom prístroji sa akumulátor používa a či vykonávate ľahké alebo náročné pílenie / vyžínanie. Tabuľka zobrazuje prevádzkový čas, ktorý môžete od Husqvarna akumulátorového prístroja v rôznych pracovných situáciách očakávať.



Čas nabitia kompletne vybitého akumulátora závisí od kapacity akumulátora a typu nabíjačky, ktorú používate. V mnohých prípadoch je čas dobijania kratší ako čas pracovný. Znamená to, že s dvoma akumulátormi môžete pracovať nepretržite – jeden akumulátor je v prevádzke a druhý sa dobija.



POUŽITIE	OZNAČENIE VÝROBKU	AKUMULÁTOR							
		BLi950X	BLi300	BLi200X	BLi200	BLi100	BLi30	BLi20	BLi10
FÚKAČE									
Náročné podmienky	550iBTX* 340iBT*** 525iB 320iB Mark II	1 h	—	—	—	—	—	—	—
	120iB	2 h 40 min	45 min	25 min	25 min	15 min	40 min	20 min	10 min
Ľahké podmienky	550iBTX* 340iBT*** 525iB 320iB Mark II	1 h 45 min	35 min	15 min	15 min	10 min	30 min	15 min	5 min
	120iB	3 h 30 min	1 h	35 min	35 min	15 min	50 min 50 min	30 min	15 min
	120iB	4 h 40 min	1 h 20 min	40 min	40 min	20 min	1 h 5 min	30 min	15 min
KOSAČKY NA TRÁVU									
Kosenie	LC 55iIV** LB 448i LC 353iVX LC 347iVX LC 141iV LC 141i LC 137i	1 h 35 min	30 min	N/A	15 min	—	—	—	—
		—	45 min	N/A	25 min	—	—	—	—
		—	35 min	N/A	20 min	N/A	15 min	—	—
		—	40 min	N/A	30 min	—	25 min	—	—
		—	1 h	N/A	35 min	25 min	30 min	20 min	—
		—	2 h 15 min	N/A	1 h 15 min	40 min	1 h 55 min	60 min	30 min
ODMACHOVAČE									
Odmachovanie	S138i	—	1 h	N/A	30 min	—	N/A	25 min	—

N/A = Informácie nedostupné v dobe tlače. — = Neodporúča sa. Odporúčany akumulátor
Prevádzkové doby sú časovo závislé a zodpovedajú pracovnej dobe saVe™: skutočná práca, základná údržba a pohyb / stúpanie potrebné pre generické operácie.
Uvedené pokyny sú iba orientačné a nemusia byť vždy opakovateľné z jedného nastavenia na druhý.
* Vyžaduje akumulátory na chrbát BLi. ** Vyžaduje držiak a adaptér na použitie s akumulátormi s upnutím na chrbát. *** Plná kapacita iba s použitím BLi200X alebo BLi300.
**** Pracovný čas pri použití 2 kusov BLi akumulátorov.

ČAS NABÍJANIA RÔZNYCH AKUMULÁTOROV RÔZNYMI NABÍJAČKAMI



	POČET DOBÍJACÍCH CYKLOV	QC500		QC330		QC250		QC80F	
		ÚROVEŇ NABITIA	ÚROVEŇ NABITIA	ÚROVEŇ NABITIA	ÚROVEŇ NABITIA	ÚROVEŇ NABITIA	ÚROVEŇ NABITIA		
		80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
BLi950X	1500	1 h 40 min	2 h 20 min	3 h	4 h 5 min	—	—	—	—
BLi300	1500	35 min	1 h	55 min	1 h 20 min	1 h 5 min	1 h 30 min	4 h	4 h 20 min
BLi200X/ BLi200	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min	2 h 25 min	2 h 40 min
BLi100	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	30 min	50 min	1 h 5 min	1 h 25 min
BLi30	600	30 min	50 min	45 min	1 h 5 min	1 h	1 h 20 min	3 h 15 min	3 h 35 min
BLi20	600	25 min	40 min	25 min	40 min	30 min	45 min	1 h 50 min	2 h 10 min
BLi10	600	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	50 min	1 h 10 min

Požadovaná teplota na nabíjanie: min. 5 °C max. 40 °C

Najlepšia voľba